



Câmera residencial inteligente CB1

Câmera

Modelo	CS-CB1-R100-1K2WF	
Sensor de imagem	Sensor CMOS de 1/3" e 2 megapixels com varredura progressiva	
Velocidade do obturador	Obturador autoadaptável	
Lente	2,8 mm com F2.2; ângulo de visão: 113° (Diagonal), 90° (Horizontal), 50° (Vertical)	
Iluminação mínima	0,1 lux	
Montagem da lente	M12	
Diurno e noturno	Filtro de corte de infravermelho com interruptor automático	
DNR	DNR 3D	
Visão noturna	metros	5

Função

Alarme inteligente	Permite detecção inteligente de movimento humano	
Área de alerta personalizada	Permite	
Conversa bidirecional	Permite	

Armazenamento

Armazenamento local	Aceita cartão microSD (até 512 GB)	
Armazenamento na nuvem	Suporta armazenamento na EZVIZ CloudPlay (requer assinatura)	

Vídeo e áudio

Resolução máx.	1920 × 1080
Taxa de quadros	15 fps. Autoadaptável durante transmissão em rede
Compressão de vídeo	H.265/H.264
Taxa de bits do vídeo	Full HD; alta definição; padrão
Taxa de bits do áudio	Autoadaptável
Taxa de bits máxima	1 Mbps

Rede

Padrão de Wi-Fi	IEEE802.11b, 802.11g, 802.11n
Faixa de frequência	2,4 GHz a 2,4835 GHz
Largura de banda do canal	Suporta 20 MHz
Segurança	64/128-bit WEP, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK
Taxa de transmissão	11b: 11 Mbps, 11g: 54 Mbps, 11n: 150 Mbps
Pareamento Wi-Fi	Pareamento AP
Rede com fios	Não suporta
Requisito mínimo de rede	2 Mbps

Geral

Condições operacionais	-10 °C a 45 °C , umidade de 95% ou menos (sem condensação)
Fonte de alimentação	5 VCC / 1 A (adquirido separadamente)
Capacidade da bateria	1600 mA
Dimensões	67 × 63 × 105 mm
Dimensões da embalagem	91,5 × 87,5 × 149 mm
Peso sem a base	135 g

Certificações

Certificações	CE / WEEE / RoHS / REACH / UL
---------------	-------------------------------

