

CB1

Câmera residencial inteligente com Wi-Fi e bateria



Especificações

Especificações

Modelo

CS-CB1-R100-1K2WF

Câmera

Sensor de imagem	Sensor CMOS de 1/3" e 2 megapixels com varredura progressiva
Velocidade do obturador	Obturador autoadaptável
Lente	2,8 mm com F2.2; ângulo de visão: 113° (Diagonal), 90° (Horizontal), 50° (Vertical)
Iluminação mínima	0,1 lux
Montagem da lente	M12
Diurno e noturno	Filtro de corte de infravermelho com interruptor automático
DNR (redução de ruídos digital)	DNR 3D (redução de ruídos digital 3D)
Visão noturna	Até 5 m

Função

Alarme inteligente	Permite detecção inteligente de movimento humano
Área de alerta personalizada	Permite
Conversa bidirecional	Permite

Armazenamento

Armazenamento local Aceita cartão microSD (até 512 GB)

Armazenamento na
nuvem Suporta armazenamento na EZVIZ CloudPlay (requer assinatura)

Vídeo e áudio

Resolução máx.	1920 × 1080
Taxa de quadros	15 fps. Autoadaptável durante transmissão em rede
Compressão de vídeo	H.265/H.264
Taxa de bits do vídeo	Full HD; alta definição; padrão
Taxa de bits do áudio	Autoadaptável
Taxa de bits máxima	1 Mbps

Rede

Padrão de Wi-Fi	IEEE802.11b, 802.11g, 802.11n
Faixa de frequência	2,4 GHz a 2,4835 GHz
Largura de banda do canal	Suporta 20 MHz
Segurança	64/128-bit WEP, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK
Taxa de transmissão	11b: 11 Mbps, 11g: 54 Mbps, 11n: 150 Mbps
Pareamento Wi-Fi	Pareamento AP
Protocolo	Protocolo proprietário da EZVIZ Cloud
Protocolo da interface	Protocolo proprietário da EZVIZ Cloud
Rede com fios	Não suporta
Requisito mínimo de rede	2 Mbps

Geral

Condições operacionais	-10 °C a 45 °C , umidade de 95% ou menos (sem condensação)
Fonte de alimentação	5 VCC / 1 A (adquirido separadamente)
Capacidade da bateria	1600 mA
Dimensões	67 × 63 × 105 mm
Dimensões da embalagem	91,5 × 87,5 × 149 mm
Peso sem a base	135 g